

POWER METER BATERIA EXTERNA PILAS

C967



DESCRIPCIÓN

El Power Meter para fibra óptica es una herramienta de prueba esencial que mide con precisión la potencia óptica y la pérdida relativa en cualquier enlace en dB. Funciona con batería externa a pilas, lo que garantiza portabilidad y uso en campo sin depender de energía fija. Ideal para técnicos e instaladores que buscan resultados rápidos, confiables y profesionales.

PARAMETROS DEL PRODUCTO

- Indicadores lineales (mW) e indicadores no lineales (dB) que se muestran simultáneamente.
- Apagado automático.
- Encendido/apagado de la retroiluminación.
- Calibración automática por el usuario.
- Compatible con interfaz SC, FC y ST (opcional).
- Tiempo de carga desconectado: 48 horas (opcional).
- Compatible con batería portátil o fuente de alimentación de ordenador (opcional).
- Función de memoria de longitud de onda.
- Identificación de trabajo con fibra óptica.
- Luz roja fija e intermitente (1 a 9 para medidores de potencia de luz y máquinas de integración, características totales. Características de la serie 10 de máquinas de integración).

ESPECIFICACIONES

Wavelength range	800~1700
Connector	FC/SC/ST(ST optional)
Type of Detector	InGaAs
Power Measurement Range	-70~+6, -70~+10, -50~+26
Uncertainty	±5%
Standard Wavelength(nm)	850/980/1270/1300/1310/ 1490/1550/1577/1625
Display Resolution	Linear indication:0.1%, Logarithmic indication:0.01dBm
Working wavelength of red light (integration machine series)	650nm
Red power (integration machine series)	1MW、5MW、10MW、20MW、 30MW(optional)
Working Temperature(C)	-10~+60
Storage Temperature(°C)	-25~+70
Auto Power-off Time(min)	10
Battery Working Time(h)	≥48
Size(mm)	190*100*49
Power	No.5 battery*3 or rechargeable lithium battery
Weight(g)	254~282

Function	Push-button	Comments on a form
Increase 0.05dB	dB	*1.01158
Reduce 0.05dB	LIGHT	*0.99855
Preservation	ZERO	Press the boot button (Store to flash)
Switching wavelength	λ	
Restore factory settings	λ+ZERO	Display "FAC",The default value is also read into the array.