



CERRADURA ELECTRICA BIDIRECCIONAL

MODELO: N093

FUNCIÓN

La cerradura para apertura admite pulso eléctrico o apertura con la mano. Tiene la función de alta guardia y alta seguridad. Por ejemplo proteger el ingreso sin llave para luego desbloquear por un mensaje de respuestas.

La cerradura se adapta para la construcción en sistemas de control de intercomunicación o de control de acceso. Podría ser montado en viviendas, centros comerciales, hoteles, almacenes, gubernamentales, escuelas, etc.

INSTALACIÓN

- 1.) Utilice los tornillos que incluye para instalar el cuerpo de la cerradura, el cilindro y el soportede puerta en el borde del marco de la puerta. Requiere mínimo 5 mm, distancia de instalación del cuerpo de la cerradura al titular puerta.
- 2.) El muelle de carga es ajustable con cierrapuertas peso y el poder de la puerta. Ajuste la tuerca hexagonal por una llave no.12 o un par de alicates si se trabe en un gran ruido o no se puede cerrar.
- 3.) Cerrojos cambian de dirección de acuerdo con el tipo abierto
- 4.) Utilizar una fuente de alimentación de 09-12 VDC con una potencia superior a 12w . empujar o girar el botón, el bloqueo podría desbloqueo automático después de 1 segundo

Precaución

Para desbloquear el tiempo de energía continua no puede exceder de 8 segundos

Por seguridad, por favor, utilice un lubricante en polvo para el cilindro, por ejemplo, polvo de lápiz

