



MEDIDOR DE CAPACITANCIA UT601

Los medidores de capacitancia de inductancia digitales de la serie UT600 se utilizan para probar resistencias, capacitores e inductores. También se pueden utilizar para medir parámetros de transistores.



Aplicaciones:

Se puede utilizar para comprobar componentes electrónicos en laboratorios electrónicos, líneas de producción, instalaciones de mantenimiento y escuelas.

Características:

Los medidores de capacitancia de inductancia digitales de la serie UT600 se utilizan para probar resistencias, capacitores e inductores. También se pueden utilizar para medir parámetros de transistores. Estos medidores se pueden usar para verificar componentes electrónicos en laboratorios electrónicos, líneas de producción, instalaciones de mantenimiento y escuelas.

ESPECIFICACION TÉCNICA

Especificaciones	Rango	UT601
Resistencia (Ω)	20 Ω / 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω / 2M Ω / 20M Ω / 200M Ω / 2000M Ω	$\pm$ (0,8% + 1)
Capacitancia (F)	200pF / 2nF / 20nF / 200nF / 2uF / 20uF / 200uF / 2mF / 20mF	$\pm$ (0,5% + 10)
Características		
Cuenta de pantalla		2000
Rango manual		✓
Diodo		✓
Transistor		✓
Zumbador de continuidad		✓
Indicación de batería baja		✓
Características generales		
Poder	Batería de 9V (6F22)	
Monitor	61 mm x 32 mm	
Color del producto	Rojo y gris	
Peso neto del producto	310g	
Tamaño del producto	172 mm x 83 mm x 38 mm	
Accesorios estándar	Batería, cables de prueba con pinzas de cocodrilo, funda	
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, manual en inglés	
Cantidad estándar por caja	20 piezas	
Medida de cartón estándar	450 mm x 330 mm x 340 mm (0.099CBM por caja estándar)	
Peso bruto de la caja estándar	9,6 kg	