

dimaxx

KIT TIMBRE INALÁMBRICO 4MP

G123



› DATOS TÉCNICOS

- Cámara Frente de Calle de 4 MP
- Totalmente inalámbrico
- Batería recargable de 5200 mAh
- Sensor PIR con detección de personas
- Resistente a la intemperie IP64
- Audio bidireccional
- Ángulo de visión amplio de 126°
- Alarma antidesmontaje
- Super 3DNR
- Super DWDR



› CARACTERÍSTICAS

- Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8" y 4 megapíxeles
- Distancia IR: Visibilidad nocturna hasta 5 m
- Día/Noche: Automático (ICR)/Color/Blanco y negro
- WDR: DWDR
- Lente y campo de visión: 3,2 mm a f/2,0, 126°
- SOC T31
- Chip de sensor de imagen SC3336
- Compresión H.265
- Velocidad de bits/Frecuencia de imagen: 1-20 fps
- Transmisión dual: Sí
- Entrada/salida de audio: Micrófono/altavoz integrados
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
- Alimentación: CC 5V-1A, CA 12-24 V
- Clasificación IP: IP64
- Consumo máximo: 2 W
- Almacenamiento: Tarjeta SD (máx. 256 GB)
- Dimensiones: 50 × 33 × 142 mm

› ESPECIFICACIONES

- Activación de alarma: Botón de activación, detección de personas por infrarrojos pasivos (PIR)
- Protocolo de comunicación: HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS
- Protocolo de interfaz: Privado
- Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11 b/g/n)
- Seguridad: AES128
- Baterías recargables de litio de 5200 mAh
- Tiempo de funcionamiento: 2-3 meses (varía según el uso)
- Alcance de detección PIR: máx. 9 m (tres niveles de sensibilidad ajustables)
- Ángulo PIR: 120°
- RF RF433
- Distancia de transmisión: 200 m (en espacios abiertos)
- Volumen: 0-100 dB, 5 niveles ajustables
- Canciones integradas: 34 canciones
- Indicador: Sí
- Alimentación del timbre: 3 pilas AAA

› CERTIFICACIONES:



› INFORMACIÓN ADICIONAL:

Descarga la APP MOVIL SMART LIFE para poder controlar tu dispositivo y conocer muchísimas funciones adicionales, esta APP está disponible para sistemas operativos IOS y ANDROID, es totalmente gratis y fácil de usar

SMART LIFE



IOS ANDROID