

INTERRUPTOR CON SENSOR SMART WIFI

H342

> DATOS TÉCNICOS


- Control remoto móvil
funciona con Amazon Alexa, Google Home, Nest)
- Temporización
- Sensor de movimiento PIR
- Uso compartido
- Control por voz
- 1 gang

> CARACTERÍSTICAS

- Modo de suministro nominal: cable neutro-activo
- Corriente nominal: 15A (max)
- Voltaje nominal: AC 110V-220V (50/60Hz)
- Potencia nominal: INC 600W(max) LED 150W (max)
- Frecuencia inalámbrica: 2.412-2.484 MHz
- Estándar inalámbrico: IEEE802.11 b/g/n
- Compatibilidad con seguridad inalámbrica:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Tipo de cifrado: WEP/AES/TKIP
- Pérdida de potencia estática: <0.5 W
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C -75 °C
- Humedad: 0,95
- Vida útil: Más de 100 000 veces
- Distancia de control: Sin límite de distancia
- Tamaño del producto: 125*80*35 mm
- Peso bruto del producto: 180g



> COMPATIBLE CON:



> INFORMACIÓN ADICIONAL:

Descarga la APP MOVIL SMART LIFE para poder controlar tu dispositivo y conocer muchísimas funciones adicionales, esta APP esta disponible para sistemas operativos IOS y ANDROID, es totalmente gratis y facil de usar

SMART LIFE



IOS ANDROID

> CERTIFICACIONES:

