

> ESPECIFICACIONES

- Sistema de alarma WIFI 2 en 1 con puerta de enlace y sirena, 120 dB.
- Batería de litio integrada, funciona como sistema de alarma en el sitio cuando se corta la energía.
- Armado/Desarmado/Notificación
- Armado/Desarmado/Armado en casa opcional.
- El alcance inalámbrico es de 100 metros.
- Notificación de manipulación/apagado/encendido.
- Volumen ajustable, luz de flash disponible para encender/apagar.
- Armado/Desarmado programado. Armado: alarma con sonido y luz intermitente
- Armado en casa: solo luz intermitente para la alarma
- Desarmar: solo alarma SOS disponible
- Controles remotos: máx. 8
- Detectores: máx. 24
- Volumen: alto/medio/bajo
- Tiempo de pitido: 1-180 segundos ajustable
- Control de temporización: armado/armado en casa/desarmado
- Frecuencia de accesorios: 433 MHz
(se puede personalizar a cualquier frecuencia entre 300 y 912 MHz)

> CARACTERÍSTICAS

- Alarma sonora de alta intensidad, luces intermitentes y otros modos de alarma.
- Activación en casa, activación fuera de casa y desactivación.
- Batería integrada
- Entrada de alimentación: CC 5 V / 2 A;
- Corriente en espera: ≤ 150 mA; Corriente de alarma: ≤ 350 mA;
- Estándar WIFI: 802.11 b/g/n
- Batería de respaldo: Batería de litio recargable de 4,2 V y 300 mAh.
- Tiempo de carga completa: 5 horas.
- Frecuencia de recepción RF del host de alarma: 433 MHz (± 75 kHz);
- Temperatura de funcionamiento: -10°C $+50^{\circ}\text{C}$

